NASTAVENIE E-TOUCH ICLOUD

E-touch / iCloud pre software mobilného telefónu: vMEyeCloud / Android,

vMEyeCloud / iphone

- 1、Prosím, zapnite DVR
- 2、Uistite sa, že DVR je pripojený k internetu
- 3、 Prosím, pripojte sa vaším počítačom na odkaz http://xmeye.net, kde sa zobrazí:

N	By User By Device		
	Login And Preview		
	Username		
	verify 9771		
	Remember		
	Please Click "Enter Guide" if you visit first		
and the second sec	Register Download Web Get Password		

- 4、 Prosím, stiahnite si a spusťte službu Active
- a. V nasledujúcich krokoch si nainštalujte službu Active, ako je uvedené nižšie:



b. Stlačte "Next" a prejdite na ďalší krok, ako je uvedené vyššie:

and the strength start of the s	2973		
User Information			
Enter your user information	n and click Next to	continue.	
Name:			
Company:			
	(Back	Next >	Cancel

c. Stlačte "Next", ako je uvedené vyššie:

NetSurveillance Setup	
Installation Folder Where would you like NetSurveillance to be installed?	3
The software will be installed in the folder listed be different location, either type in a new path, or clic an existing folder.	elow. To select a ck Change to browse for
C:\Program Files\NetSurveillance\CMS	Change
Space required: 6.38 MB Space available on selected drive: 22.05 GB	
< Back Nex	t > Cancel

d. Vyberte adresár pre uloženie inštalácie a stlačte tlačidlo "Next", ako je uvedené vyššie:



e. Stlačte "Next" a následne "Finish" pre dokončenie inštalácie (viď vyššie a nižšie):



- 5. Po dokončení inštalácie, prosím, vráťte sa späť na: http://xmeye.net.
- 1) Registrácia

Username	
True Name	
Sex	Male
Contact	
Address	
E-mail	(You can get your password back by the E-Mai
Password	
Confirm	
	Ok Cancel

a. Stlačte "Register", ako je uvedené nižšie:

b. Prosím, prihláste sa, ako je uvedené nižšie:



c. Správa zariadenia a doplnenie údajov ako je uvedené nižšie:

Add						
MAC Address	Device Name	Username	Password	Operation	Username	kenny lai
					True Name	kenny lai
					The last login time	2012-08-29 10:55:4

	SerialiNo.	1		
Musí byť rovn	Device Name aké s DVR			
	Username	admin		(default is "admin
/lusi byt rovna	Res DVR Password			(default is null)
			Ok Cancel	

Prosím, skontrolujte sériové číslo, ako je uvedené nižšie: : DVR hlavné menu—Informácie —Verzia-----Sériové číslo (DVR's main menu —INFO—VERSION-----Serial NO)

		Version	
Record Cha	nnel	4	
Extra Chanr	nel	0	
Alarm In		4	
Alarm Outpu	ut	0	
System		V4.00.R10.04752062.1	
Build Date		2012-10-24 17:02:04	
MAC		001000017633	
SerialNo		fabfffa9d1763ebc	
Status		5	•
Nat status		Connected	
Nat status c	ode	2:220.231.192.70	
		OK	

d. Po nastavení, stlačte "My Devices", ako je uvedené nižšie:

