

EVOLVEO

MultiMedia Box M4

www.evolveo.com

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO MultiMedia Box M4.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.**

Připojte Váš nový přístroj EVOLVEO MultiMedia Box M4 do HDMI portu vaší televize. Pro napájení použijte dodávaný 230 V adaptér.

Podpora bezdrátové klávesnice a myši

EVOLVEO MultiMedia Box M4 podporuje 2.4 GHz bezdrátový standard pro připojení klávesnice nebo myši.

Připojení k internetu pomocí WiFi

Otevřete „Nastavení“. Přejděte zpět na menu na levé straně obrazovky, dokud nedosáhnete záložky „WiFi“ pod „BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ & SÍTĚ“ poté zapnete přepínač v pravém horním rohu a po pár sekundách si vyberte Vaši bezdrátovou síť, zadejte bezpečnostní heslo a čekejte, až se přístroj připojí k Vaší domovské síti.

Poznámka: Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho umístění do přímé viditelnosti od většiny běžně používaných Access point (Přístupových bodů) ve vzdálenosti ne větší než 6 m. Ukazatel síly WiFi signálu je u tohoto produktu pouze informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete vzdálenost přístroje od Access pointu.

Připojení k internetu pomocí LAN

Otevřete „Nastavení“. Přejděte zpět na menu na levé straně obrazovky, dokud nedosáhnete záložky „Ethernet“ a aktivujte jej.

EVOLVEO MultiMedia Box M4 používá operační systém Android, který není plně přizpůsoben na televizní obrazovku. Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých webových stránek s aktivním obsahem (Flash, Video, ActiveX, Java, atd.) nebo instalace aplikací Android limitovaná nebo nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny, odstraněny nebo přerušeny bez předchozího varování. **EVOLVEO** neručí za dostupnost daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android menu na obrazovce.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení se nedá zapnout	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a správně připojen kabel HDMI
Zařízení nenajede do hlavního menu nebo se samo restartuje	Hardwarový reset: vytáhněte napájecí konektor z přístroje, vložte jemně do RESET otvoru na spodní straně např. tenký šroubovák na 5 sekund a připojte zároveň napájení. Přidržte na cca 10 sekund a poté uvidíte na TV obrazovce RESET tovární nabídku. Zde zvolte pomocí dálkového ovládání "Wipe data/factory reset", dále vyberte „Yes“, poté „REBOOT system now“ (asi po 1 minutě). Proběhne RESET do továrního nastavení. Pozor, tlačítko je velmi citlivé na tlak.
Nelze se připojit pomocí WiFi	Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že je přenos WiFi ve Vašem zařízení povolen. Pokud problémy s přístupem

	k Vaší WiFi přetrvávají, zkuste připojit další přístroje (např. smartphone nebo laptop). Pokud je připojení funkční, vyberte si stejné připojení také pro EVOLVEO MultiMedia Box M4. Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné síti a má dostatečný dosah.
--	--

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejprve si přečtěte „FAQ – Otázky a odpovědi“ na stránce www.evolveo.com/cz/multimedia-box-m4 nebo kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO.

TECHNICKÁ PODPORA

www.evolveo.com/cz/podpora

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl v EVOLVEO MultiMedia Box M4 nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO MultiMedia Box M4 je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Všechna práva vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral EVOLVEO MultiMedia Box M4.
Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.**

Pripojte Váš nový prístroj EVOLVEO MultiMedia Box M4 do HDMI portu vašej televízie.
Pre napájanie použite 230 V adaptér.

Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši

EVOLVEO MultiMedia Box M4 podporuje 2.4 GHz bezdrôtový štandard pre pripojenie klávesnice alebo myši.

Pripojenie k internetu pomocou WiFi

Otvorte ikonu "Nastavenia". Prejdite späť na menu na ľavej strane obrazovky, kým nedosiahnete záložky "WiFi" pod "BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE & SIETE" potom zapnite prepínač v pravom hornom rohu a po pár sekundách si vyberte Vašu bezdrôtovú sieť, zadajte bezpečnostný heslo a čakajte, až sa prístroj pripojí k Vašej domácej sieti.

Poznámka: Pripojenie tohto produktu k WiFi vyžaduje jeho umiestnenie do priamej viditeľnosti od väčšiny bežne používaných Access point (Prístupových bodov) vo vzdialenosti nie väčšej ako 6 m Ukazovateľ sily WiFi signálu je u tohto produktu len informatívny, pri problémoch s pripojením k WiFi, zmenšíte vzdialenosť prístroja od Access pointu.

Pripojenie k internetu pomocou LAN

Otvorte "Nastavenia". Prejdite späť na menu na ľavej strane obrazovky, kým nedosiahnete záložky "Ethernet" a aktivujte ho.

EVOLVEO MultiMedia Box M4 používa operačný systém Android, ktorý nie je plne adaptovaný na televíznu obrazovku. Z tohto dôvodu je kvalita a rozsah zobrazenia niektorých webových stránok s aktívnym obsahom (Flash, Video, ActiveX, Java, atď.) alebo inštalácia aplikácií Android limitovaná alebo nemožná. Služby tretích strán môžu byť zmenené, odstránené alebo prerušené bez predchádzajúceho varovania. **EVOLVEO** neručí za dostupnosť daných služieb, obsahov a úplnosť prekladu Android menu na obrazovke.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť	Skontrolujte, či je zariadenie správne vložené do HDMI portu alebo skontrolujte nabíjania
Zariadenie nenabehne do hlavného menu alebo sa samo reštartuje	Hardvérový reset: vytiahnite napájací konektor z prístroja, vložte jemne do RESET otvoru na spodnej strane napr. tenký skrutkovač na 5 sekúnd a pripojte zároveň napájanie. Pridržte na cca 10 sekúnd a potom uvidíte na TV obrazovke RESET továrenskú ponuku. Tu zvolte pomocou diaľkového ovládania "Wipe data / factory reset", ďalej vyberte "Yes", potom "REBOOT system now" (asi po 1 minúte). Prebehne RESET do továrskeho nastavenia. Pozor, tlačidlo je veľmi citlivé na tlak.
Nedá sa pripojiť pomocou WiFi	Skontrolujte Váš WiFi router. Uistite sa, že je prenos WiFi vo Vašom zariadení povolený. Ak problémy s prístupom k Vašej WiFi pretrvávajú,

	skúste pripojiť ďalšie prístroje (napr. smartphone alebo laptop). Ak je pripojenie funkčné, vyberte si rovnaké pripojenie aj pre EVOLVEO MultiMedia Box M4. Skontrolujte, či sa pripájate k správnej sieti a má dostatočný dosah.
--	---

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:

- použitie prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol v EVOLVEO MultiMedia Box M4 nainštalovaný, alebo toho, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- mechanikom poškodení spôsobeným nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätia
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja



Likvidácia:

Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu po skončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO MultiMedia Box M4 je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušnými pre tento typ prístroja.

Kompletný text Vyhlásenia o zhode je na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a špecifikácia môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.

Dear customer,
Thank you for choosing the EVOLVEO MultiMedia Box M4.
We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.

Plug EVOLVEO MultiMedia Box M4 device with HDMI cable to your TV set. Use 230 V wall charter to power up Android box.

Wireless keyboard and mouse support

EVOLVEO MultiMedia Box M4 supports 2.4 GHz wireless standard for keyboard or mouse connected.

WiFi connection

Open the "Settings" icon. Scroll back up the left side menu until you've reached the "WiFi" tab under the "WIRELESS & NETWORKS" then flick the switch on the top right corner to "ON" and after a few seconds choose your wireless network, enter the security key, and wait for the device to connect to your home network.

Note: Connecting this product to WiFi network requires its location in the direct line of sight from most commonly used access points at a distance of not more than 6 m. WiFi signal strength indicator for this product is only informative. If any problems arise with connecting to WiFi network, reduce the distance between the device and the access point.

LAN connection

Open the "Settings" icon and choose "Ethernet".

EVOLVEO MultiMedia Box M4 use the Android operating system, which is not fully adapted to the TV screen. For this reason, the quality and range of display some web pages with active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the possibility of installing Android applications, is limited or impossible. Third party services may be changed without prior notice, removed or interrupted. EVOLVEO is not responsible for the availability of the services and content.

Troubleshooting

Problem	Solution
The device can't be switched on	Check if the device is connected to 230 V and check HDMI cable connection with your TV.
The device does not find the main menu or restarts itself	Hardware reset: Pull out the power connector from the device, gently insert into the RESET slot on the underside, eg a thin screwdriver for 5 seconds, and connect the power supply. Hold for about 10 seconds, and then you will see the factory menu on the RESET screen. Select "Wipe data/factory reset" using the remote control, then select "Yes" then "REBOOT system now" (after about 1 minute). The device will be reset to the factory default setting. Attention, the button is very sensitive to pressure.
The WiFi connection can't be made	Check your WiFi router. Make sure that you have the WiFi in your device enabled. Try also other

	devices, e. g. smartphone or laptop, if the problems with the access to your WiFi persist. If the connection is functional choose the same connection also for the device. Check if you are in the WiFi network coverage and if the configuration is correct
--	--

The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage of caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device



Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste

ⓘ CE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO MultiMedia M4 is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device.

Find the complete text of Declaration of Conformity at <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveEU

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice.

EVOLVEO

MultiMedia Box M4

www.evolveo.com