## EVOLVEO StrongPhone Accu - instalace firmware

(doporučený operační systém WIN7, WIN8, WIN 8.1 a baterie nabitá minimálně na 50% celkové kapacity)

- 1. Stáhněte do svého počítače a rozbalte soubor evolveo-strongphone-accu.zip
- 2. Nainstalujte ovladač pro Windows, spusťte soubor /USB Driver/InstallDriver.exe
- 3. Spusťte aplikaci pro přehrání firmware, /FlashTool\_v5.1304.00/Flash\_tool.exe
- 4. Nastavte v aplikaci "USB Download/Readback" (viz obrázek).



- V programu "FlashTool" nastavte "Scatter/Config File", vyberte soubor /evolveostrongphone-accu.zip\evolveo-strongphoneaccu\ACCU\_CZECH\_L14\_PCB01\_gprs\_MT6260\_S00.MAUI\_11B\_W13\_08\_MP\_V3.bin /TELSDA60A\_11B\_BB.cfg
- Klikněte na ikonu "Download", vložte USB kabel do USB portu v počítači. Zapojte USB kabel do vypnutého telefonu a současně přidržte tlačítko na mobilním telefonu "O" (nula). Spustí se instalace ovladače (driveru) pro telefon.

🔒 FlashTool											
File Actions O	ptions Windo	ow Help									
Download Read Back Memory Test											
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		0	∩	0				
Download Agent	Scatter/Config F	ile Auth File	Cert File	RootCert F	ïle Format	Download	Stop				
Download Agent	D:\dokumenty\l	nstal\Evolve\StrongF	Phone X1\FlashTool	_v5.1304.00\Fla	ashTool_v5.1304.00\M	ITK_AllInOne_DA.bin	Bootloader				
Scatter File D:\dokumenty\Instal\Evolve\StrongPhone Accu\time\CZECH_L14_20140326_V01_006\ACCU_CZECH_L14_PCB01_gprs_M											
Authentication File							Download				
Certificate File	, 						BootROM				
PootCort File	, 						Download				
Nouceit File	J. Denim en	Liberta Diserta salaba		Landfau							
	Region ac	Idress   Begin addres	ss End address	Location	United Transford Change		U 114 20140220 V01 000				
	0x700066	00 0x70006600	0.10006653	D: Vdokumenty	Vinstal/Evolve/Strongr	"none Accultime\LZEC	H_L14_20140326_V01_006				
ARM_EXT_BL	UX100044	00 0x10004400	0x1000L58F	D:\dokumenty	\Instal\Evolve\Strongh	"none Accultime\LZEC	H_L14_20140326_V01_006				
	JI UXIUUIUU 0.100000	00 0x10010000	0x1029L897	D: Vookumenty	VinstailEvolve\Strong	Phone Accultime LZEC	H_L14_20140326_V01_006				
•			1	1			•				
Parameters	Informatio	n									
□ OTP	addr(0x00	addr(0x0000000), ler(0), OTP_WRITE,									
43% (Download software to flash now)											
3799192 Bytes / 185	5,51 KBps	NOR COM2	921600 bps	0:43 sec	NOR:(128Mb+64Mb	) [WINBOND] W25Q1	28FW				
MT6260_S0000 64Mb SRAM Project: ACCU_CZECH_L14 N/A											

7. Jakmile se firmware nainstaluje do mobilního telefonu, zobrazí se ikona "OK"

🔒 FlashTool	<ul> <li></li></ul>			1.2-							
File Actions Options Window Help											
Download Read Back Memory Test											
Download Agent	Catter/Config Fi	ile Au	🚔 ith File	🚅 Cert File	😅 RootCert F	ile For	🕽 rmat	C≥ Download	⊘ Stop		
Download Agent       D:\dokumenty\Instal\Evolve\StrongPhone X1\FlashTooL_v5.1304.00\FlashTooL_v5.1304.00\MTK_AllInOne_DA.bin         Scatter File       D:\dokumenty\Instal\Evolve\StrongPhone Accu\time\CZECH_L14_20140326_V01_006\ACCU_CZECH_L14_PCB01_gprs_M         Authentication File       Begin address       Begin address       E         Name       Region address       Begin address       E       OK       StrongPhone Accu\time\CZECH_L14_20140326_V01_006'         V ARM_BL       0x70006600       0       0x1000400       0x1000400       0x1000400       0x1000400       0x1000400       0x1000400       0x10010000       0x10026_V01_006'         V IVA       0x1029CC98       0x1029CC98 <td< td=""><td>othoditer USB wilload USB wilload 5_V01_006' 5_V01_006' 5_V01_006'</td></td<>										othoditer USB wilload USB wilload 5_V01_006' 5_V01_006' 5_V01_006'	
				Last actio	<u>n was done</u>	<u>at 08:10</u>					
Parametero	Information			<u> </u>						4	
	,										
100% (Download software to flash now)											
7409260 Bytes / 180,89 KBps		NOR	COM2	921600 bps	1:03 sec	NOR:(128Mb+64Mb) [WINBOND] W25Q128FW					
MT6260_S0000	64Mb SRAM	Project: ACCU_CZECH_L14				N/A //					

- 8. Nový firmware je nainstalovaný. Nyní můžete mobilní telefon odpojit od USB portu a zapnout jej.
- 9. Jazyk telefonu můžete rychle změnit s pomocí středového tlačítka na mobilním telefonu. Jeho stisknutím doprava si zvolíte požadovaný jazyk ze seznamu jazyků.