

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone WiFi

Úvod

1 Povolte šroubky

Otáčte šroubky z krytu baterie proti směru hodinových ručiček.




2 Otevřete kryt baterie

Otevřete kryt baterie.



3 Vložte SIMkارتu

Po otevření krytu baterie vložte SIM karta do slotu



4 Vložte kartu microSD

Vložte micro SD kartu do slotu směrem dolů podle vyzobrazení.



5 Vložte baterii

Vložte baterii, zakryjte ji a otočte šroubky ve směru hodinových ručiček.



6 Nabíjezte 12hodin

Doporučujeme při prvním použití telefonu plně nabíjet baterii minimálně 12 hodin.

Vždy se ujistěte, že jste pevně utáhli šroubky a gumové kryty v telefonu, abyste zajistili vodotěsnost telefonu.

Popis přístroje

Pro rychlou změnu jazyka na displeji stlačte prostřední tlačítko doleva



Vážený zákazniku, děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon české značky EVOLVEO. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití:

- Telefon EVOLVEO StrongPhone WiFi je navržen tak, aby byl výrazně odolnější než běžný mobilní telefon, nicméně není nezničitelný.
- Mobilní telefon EVOLVEO StrongPhone WiFi získal certifikaci IP67. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- Je velmi důležité udržet zdičku sluchátek a slot pro microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, stejně jako mít správně a pevně utáhnuté šroubky na zadní části telefonu, aby byla prachotěsnost a vodotěsnost zachována.
- Vzhledem k mnoha různým způsobům používání, jako například zda je nebo není zapojen USB kabel, nenese žádnou zodpovědnost za poškození kapalinou.
- Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.
- Vyčistěte okamžitě telefon pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Odpojte kabely, vypněte telefon a použijte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe pro domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Tento telefon je složitě elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a působením magnetického pole, není odolný vůči kovovým předmětům a jiným kovovým částicím.

- Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice, otřete jej neprodleně suchým hadříkem, vyjměte baterii a nechte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím. Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- EVOLVEO StrongPhone WiFi je určen pro provoz v teplotách od 0° do 40°C a může být skladován v teplotách od -20o do 45°C. Nižší nebo vyšší teploty mohou ovlivnit chování telefonu a životnost baterie.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití, nenese zodpovědnost.
- Nepropichujte reproduktor, nekládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou. Všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- EVOLVEO StrongPhone WiFi byl testován v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.
- Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.
- Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.
- Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVEO (více na www.evolveo.eu), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.

Zámek telefonu

- Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním jinými osobami (tovární heslo je „0000“).

Zapnutí datových služeb (Internet)

Je nutné být v dosahu GSM signálu, poté zapněte datové služby (Menu -> Nastavení -> Připojení -> Datové služby - Zapnuto). Spustíte prohlížeč Opera Mobile a vyzkoušejte zda-li je připojení na Internet funkční.

Zapnutí WiFi

Je nutné být v dosahu WiFi sítě. Poté zvolte Menu -> Nastavení -> WiFi a zvolte požadovanou WiFi síť -> Volba - Spojit, pokud je vyžadováno heslo pro WiFi, zadejte jej.

Zapnutí funkce WiFi HotSpot

Vytvoření bezdrátové WiFi síť v okolí svého telefonu. Můžete poté snadno sdílet své datové připojení v telefonu pro přístup na Internet např. v notebooku. Zkontrolujte zda jsou zapnuty datové služby (Internet). Poté aktivujte WiFi HotSpot (Menu -> Nastavení -> Internet tethering -> WiFi HotSpot - Zapnuto). Telefon Vás vyzve k zapnutí WiFi, zvolte Ano. Datové připojení na Internet je nyní dostupné s pomocí sítě WiFi pro další zařízení.

Nastavení MMS zpráv

Nastavte datový účet, dle vašeho operátora sítě (Menu -> Služby -> Datový účet -> zde vytvořte nový datový účet. Údaje o jeho nastavení najdete na stránkách svého operátora, hledejte v sekci nastavení MMS.

Řešení problémů

Telefon nelze zapnout

- tlačítko pro zapnutí telefonu nebylo přidrženo dostatečně dlouho= *přidrže tlačítko pro zapnutí přinejmenším po dobu 3 sekund*
- baterie je slabá= *nabíjete baterii*
- SIM karta selhala= *zkontrolujte nebo vyměňte SIM karta*

Nabíjení telefonu selhalo

- kontakt je vadný= *zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku*
- nabíjecí napětí je příliš nízké= *nejprve nabíjete přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabíjete baterii úplně*
- špatná nabíječka= *použijte správnou nabíječku*

Částečné selhání hovoru

- nesprávné telefonní číslo = *zkontrolujte tel. číslo*
- chybné nastavení= *zkontrolujte blokování hovoru*

Chybný PIN kód

- třikrát jste zadali špatný PIN kód = *kontaktujte operátora*

Chyba automatického zamknutí

- zadání chybného kódu (zapomenutí kódu) = *kontaktujte servisní centrum pro EVOLVEO*

Mobilní telefon se sám vypíná

- baterie je slabá = *nabíjete baterii*
- chyba v nastavení = *zkontrolujte, zda není aktivovaná funkce automatického vypnutí*
- náhodné selhání = *znovu zapněte telefon*

Telefon při příchodím hovoru nevyzváná

- hlasitost je ztlumena na minimum = *znovu nastavte hlasitost*

Nefunkční webkamera

- webkamera je funkční pouze pod Windows XP. Ovladače pro novější systémy Windows nejsou k dispozici.

Specifikace

- Vodotěsný IP67
- Odolný nárazům a vibracím
- Dual SIM
- 2.4 QVGA displej
- GSM: 900/1800/850/1900 MHz
- UMTS 2100/850/1900
- SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)
- Bluetooth 2.0, WiFi a WiFi hotspot
- GPRS, SMS/MMS/WAP
- microSDHC slot
- FM rádio, MP3 přehrávač
- Fotoaparát 2.0 MPx, Přední VGA kamera
- Digitální hlasový záznamník
- Svítidla

Podrobný uživatelský manuál naleznete na [ftp://ftp.evolveo.eu/mobile_phone/strongphone-wifi/manual/cz/](http://ftp.evolveo.eu/mobile_phone/strongphone-wifi/manual/cz/)

Záruční servis a pozáruční opravy

Váš balíček s telefonem, který zasíláte k opravě, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popsanou vadu – váš kontakt (adresa, telefon, email).

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobu, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 0700 Prohlášení o shodě

Tímto společnost ABACUS Electric spol. s r. o. prohlašuje, že EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/EC (NV č.426/2000 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol s r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.evolveo.eu