

GR

## QUICK START GUIDE



**EVOLVEO**  
StrongPhone WiFi

## Εισαγωγή

### 1 Ξεβιδώστε τις βίδες

Περιτρέψτε την βίδα του καλύμματος μπαταρίας αριστερόστροφα.





### 2 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας



### 3 Εισάγετε την κάρτα SIM

Αφού ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας, ωθήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή.



### 4 Εισάγετε την κάρτα microSD

Εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή ωθώντας την κάρτα SD προς τα κάτω.



### 5 Εισάγετε την μπαταρία

Εισάγετε την μπαταρία, το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε και βιδώστε την βίδα δεξιόστροφα.



### 6 Φορτίστε για 12 ώρες

Συνιστούμε για την πρώτη χρήση του τηλεφώνου να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία για 12 ώρες.

Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι έχετε βιδώσει σωστά τις βίδες και έχετε τοποθετήσει σωστά τα ελαστικά καλύμματα στο τηλέφωνο για να εξασφαλίσετε τη την στεγανότητα του.

## Περιγραφή πληκτρολογίου

Για να αλλάξετε γρήγορα την γλώσσα προβολής

Παρακαλώ πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης στα αριστερά



**Αγαπητέ πλάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Ακολουθούν μερικές συστάσεις για την ασφαλή χρήση του:**

► Το EVOLVEO StrongPhone WiFi είναι σχεδιασμένο για να ποιο ισχυρό σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο, ωστόσο, δεν είναι απολύτως άφρατο.

► Το EVOLVEO StrongPhone WiFi είναι σύμφωνο με την πιστοποίηση IP67. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η συμβατότητα δεν διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητα του.

► Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσετε την υποδοχή ακουστικών καθώς και την θύρα microUSB καθαρές και στεγανές, καθώς επίσης να διασφαλίζετε πως όλες οι βίδες στην πίσω πλευρά είναι σωστά τοποθετημένες, για να διατηρείται η αντίσταση του τηλεφώνου στο νερό και την σκόνη.

► Δεδομένων των πολλών διαφορετικών μορφών λειτουργίας (π.χ. με ή χωρίς συνδεδεμένο καλώδιο USB), δεν φέρουμε ευθύνη για την καταστροφή από υγρασία.

► Η οθόνη του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένη από σκληρό γυαλί, το οποίο μπορεί να σπάσει αν χτυπήσει σε σκληρή επιφάνεια, όταν εκτεθεί σε ισχυρό χτύπημα ή όταν η οθόνη καμφθεί ή παραμορφωθεί με άλλο τρόπο. Σε περίπτωση καταστροφής της οθόνης, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Το σπασμένο γυαλί λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

► Καθαρίστε το κινητό τηλέφωνο αμέσως αν έρθει σε επαφή με προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν κηλίδες, όπως μέλαν, χρώμα, μέν-απ, τζελ, λάδι, κ.λπ. Απομακρύνετε όλα τα καλώδια, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών, προϊόντα οικιακής καθαριότητας, σπρέι, διαλυτικά, οινόπνευμα, αμμωνία ή στυβιλικά.

► Αυτό το τηλέφωνο είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρονική συσκευή, ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται από χτυπήματα και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δεν είναι ανθεκτικό σε ριχνίσματα μετάλλων ή άλλου είδους μεταλλικά σωματίδια.

► Σε περίπτωση που το τηλέφωνο πέσει σε νερό, μην πιέσετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, αμέσως ακουσίστε το με ένα στεγνό ύφασμα, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε το να στεγνώσει πριν το ενεργοποιήσετε ξανά. Μην επιχειρήσετε να το στεγνώσετε με εξωτερική θερμική πηγή, όπως μικροκύματα ή σσουάρ μαλλιών.

► Το EVOLVEO StrongPhone WiFi προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C και μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε θερμοκρασίες από -20° έως 45°C.

Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του τηλεφώνου ή την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

► Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο στην διάρκεια καταιγίδας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καταστροφή της συσκευής ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από τέτοια γεγονότα.

► Μην τρμπάτε τα ηχεία, μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα στις θύρες, μην βράστε το τηλέφωνο με χρώματα. Όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργικότητα του τηλεφώνου και την μόνισή του.

► Η περιγραφή της λειτουργίας αυτού του τηλεφώνου ίσως διαφέρει από αυτό το εγχειρίδιο, με βάση την έκδοση firmware του τηλεφώνου σας και τους συγκεκριμένους ορους και συνθήκες του παρόχου σας.

► Το EVOLVEO StrongPhone WiFi έχει ελεγχθεί για συμβατότητα με τα πρότυπα EU ραδιοκυματίων, WiFi και Bluetooth. Σε περίπτωση που θέλετε να περιορίσετε τις επιπτώσεις της ενεργειακής υψηλής συχνότητας, περιορίστε την διάρκεια της άμεσης έκθεσής σας σε ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, π.χ., χρησιμοποιώντας ένα set Bluetooth hands-free, ή κρατώντας μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στο σώμα σας και το κινητό τηλέφωνο.

► Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το τηλέφωνο μόνοι σας, οποιαδήποτε κακή συναρμολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των εξωτερικών βιδών και του πίσω καλύμματος, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της συσκευής, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

► Οι κατασκευαστές, πωλητές και μεταπωλητές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και άμεση ή έμμεση καταστροφή, σχετική με την χρήση αυτού του τηλεφώνου, ανεξάρτητα από το πως ακριβώς προκλήθηκε.

► Η επισκευή και συντήρηση μπορούν να γίνουν μόνο από εγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο κέντρο για τηλέφωνο EVOLVEO (περισσότερα στο [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)) διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί.

## Πλήκτρο Τηλεφώνου

Αυτή η λειτουργία προστατεύει το τηλέφωνο σας από μη εγκεκριμένη χρήση από άλλους (Ο εργαστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι "0000")

### WiFi

Είναι απαραίτητο να είστε σε περιοχή δικτύου WiFi. Επιλέξτε Μενού -> Ρυθμίσεις -> WiFi. Επιλέξτε το απαιτούμενο δίκτυο WiFi -> Προτιμήσεις -> Συνδέση, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi, αν απαιτείται.

**Ενεργό Σημείο WiFi**  
Δημιουργήστε ένα ασύρματο δίκτυο WiFi γύρω από το κινητό σας τηλέφωνο. Τότε θα μπορείτε να μοιράζεστε την πρόσβαση στο Internet από το κινητό σας με άλλες συσκευές όπως τον φορητό σας υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες δεδομένων (Internet). Κατόπιν ενεργοποιήστε το Ενεργό Σημείο WiFi (Μενού => Ρυθμίσεις -> Πρόσβαση στο Internet -> Ενεργό Σημείο WiFi -> ON). Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε το WiFi, επιλέξτε NAI. Η σύνδεση δεδομένων είναι τώρα διαθέσιμη μέσω του δικτύου WiFi και για άλλες συσκευές.

**Ρυθμίσεις MMS**  
Ρυθμίστε έναν λογαριασμό δεδομένων σύμφωνα με τον πάροχο σας (Μενού -> Υπηρεσίες -> Λογαριασμός δεδομένων -> Δημιουργία νέου λογαριασμού δεδομένων). Βρείτε πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του από τις ιστοσελίδες του παρόχου σας, στην ενότητα Ρυθμίσεις MMS.

**Αντιμετώπιση Προβλημάτων**  
**Το τηλέφωνο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί**  
► Το πλήκτρο για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου δεν πατήθηκε αρκετά = **Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.**  
► Η μπαταρία είναι χαμηλή = **Φορτίστε την μπαταρία.**  
► Η κάρτα SIM απέτυχε = **Ελέγξτε η αντικαταστήστε την κάρτα SIM.**

**Απέτυχε η φόρτιση του τηλεφώνου**  
► Η επαφή είναι κατεστραμμένη = **Ελέγξτε την επαφή. Αντικαταστήστε το καλώδιο ή τον φορτιστή.**

## Δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνική κλήση

Αποτυχία κάρτα SIM = **Ελέγξτε η αντικαταστήστε την κάρτα SIM.**

Σφάλμα κλήσης = **Καλέστε τον αριθμό ξανά.**

Η πίσωψη δεν επαρκεί = **Επικοινωνήστε με τον πάροχο.**

**Μερική αποτυχία κλήσης**  
Έχετε λανθασμένο αριθμό = **Ελέγξτε τον αριθμό τηλεφώνου.**  
Λανθασμένη ρύθμιση = **Ελέγξτε την φραγή κλήσεων.**

**Δεν μπορεί να αποσταλεί SMS**  
Η υπηρεσία για την κάρτα σας SIM δεν είναι ενεργοποιημένη ή δεν έχει οριστεί ο αριθμός κέντρου SMS = **Επικοινωνήστε με τον πάροχο και μάρτε τον αριθμό κέντρου SMS.**

**Εσφαλμένο PIN**  
Έχετε εισάγει εσφαλμένο κωδικό PIN τρεις φορές = **Επικοινωνήστε με τον πάροχο.**

**Αποτυχία αυτόματου κλειδώματος**  
Έχετε εισάγει εσφαλμένο κωδικό (εξάψετε τον κωδικό) = **Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης EVOLVEO.**

**Το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του**  
Η μπαταρία είναι χαμηλή = **Φορτίστε ξανά την μπαταρία.**  
Αποτυχία στις ρυθμίσεις = **Ελέγξτε αν η λειτουργία για αυτόματη απενεργοποίηση δεν είναι ενεργή.**

**Το τηλέφωνο δεν χτυπά σε εισερχόμενη κλήση**  
Η ένταση έχει χαμηλώσει στο ελάχιστο = **Ρυθμίστε την ένταση ξανά.**

**Η κάμερα Web δεν λειτουργεί**  
Η κάμερα Web λειτουργεί μόνο με Windows XP. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για νεότερα συστήματα Windows.  
► Η μπαταρία είναι χαμηλή = **Φορτίστε την μπαταρία.**

## Προδιαγραφές

- Αδιάβροχο IP67
- Ανθεκτικό σε κραδασμούς και δονήσεις
- Διπλή SIM
- Οθόνη 2.4 QVGA
- GSM: 900/1800/850/1900 MHz
- UMTS 2100/850/1900
- SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)
- Bluetooth 2.0
- WiFi
- GPRS
- SMS/MMS/WAP
- Υποδοχή microSDHC
- Ραδιόφωνο FM
- Αναπαραγωγή Mp3
- Κάμερα 2.0 megapixel
- Μπροστυνη Κάμερα VGA
- Ψηφιακή Καταγραφή Φωνής
- Φλας

## Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε:

- μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από μη ενδεδειγμένη χρήση (όπως σπασμένη οθόνη, κατεστραμμένος σύνδεσμος φόρτισης microUSB ή υποδοχή ακουστικών κλπ.)
- ζημία προκληθείσα από φυσικά φαινόμενα όπως πυρκαγιά, νερό, στατικό ηλεκτρισμό, υψηλές θερμοκρασίες κλπ.
- ζημία προκληθείσα από μη εξουσιοδοτημένο σερβίς.
- κόπτιμη ζημία.

**Απόρριψη**  
Το κυκλικό σύμβολο στο πακέτο του προϊόντος, στο περιεχόμενο έντυπο υλικό ή σε άλλο υλικό σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και υποπροϊόντα τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές κατασκευές μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

## CE 0700 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**  
Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το μοντέλο EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οδηγιών και κανονισμών, που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο [ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Abacus Electric, s.r.o.  
Κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)