

RU

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone X1

Быстрое включение

1 Откройте крышку SIM карты

Поверните шурупы против часовой стрелки, как показано на картинке, потом откройте крышку аккумулятора.





2 Вложите SIM карту

Лёгким нажатием вложите SIM карту в правый слот.



3 Вложите microSD карту

Лёгким нажатием вложите microSD карту и убедитесь, что она в правом цоколе.



4 Вложите аккумулятор



5 Вложите обратно заднюю крышку

Прикрутите крышку аккумулятора и плотно затяните шурупы.



6 Заряжайте 12 часов

Убедительно рекомендуем при первом использовании телефон заряжать 12 часов.

Описание устройства

Для изменения языка передвиньте среднюю клавишу влево



Уважаемый покупатель, благодарим за выбор мобильного телефона EVOLVEO. Предлагаем Вашему вниманию некоторые рекомендации по его использованию:

- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 разработан с гораздо большим запасом прочности, чем обычный мобильный телефон, однако он не является абсолютно неуязвимым.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 соответствует сертификации IP67. Однако это не гарантирует его полную водонепроницаемость.
- ▶ Для поддержания устойчивости телефона к воде и пыли, важно сохранять чистыми и герметичными разъемы для наушников и microUSB порта, а винты на задней крышке должны быть прочно затянуты.
- ▶ Учитывая возможность работы в различных режимах (например, с использованием USB кабеля из комплекта или без него), мы не несем ответственность за повреждения, полученные в результате воздействия жидкости.
- ▶ Экран телефона выполнен из закаленного стекла, которое подвержено разрушению в случае удара о твердую поверхность или при воздействии твердого предмета, либо в случаях, когда экран прогибается или деформируется каким-либо другим образом. В случае поломки экрана не пытайтесь его починить. На разрушенное или деформированное в результате неправильного обращения стекло гарантия не распространяется.
- ▶ Немедленно очистите телефон в случае контакта с веществами, которые могут стать причиной появления пятен, такими как чернила, краска, косметика, пища, масло и т.д. Для этого отсоедините все кабели, выключите телефон и протрите его слегка смоченной в воде мягкой салфеткой. Не используйте жидкости для мытья окон, бытовую химию, аэрозоли, растворители, спирт, аммиак, абразивные вещества и т.д.
- ▶ Этот телефон является сложным электронным устройством и должен быть надежно защищен от воздействия электромагнитных полей и их эффектов. Устойчивая работа телефона не гарантируется в случае попадания металлической пыли или других металлических частиц.

- ▶ Если Ваш телефон упал в воду, не нажимайте кнопки клавиатуры, как можно быстрее протрите его сухой тканью, отключите батарею и дайте ему высохнуть, прежде чем включать его снова.
- ▶ Не пытайтесь высушить телефон с помощью внешних источников тепла, таких как микроволновая печь, фен и др.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 предназначен для работы при температуре от 0° до 40°C и может храниться при температуре от -20° до 45°C. Более низкие или более высокие температуры могут повлиять на работу мобильного телефона или на срок службы его батареи.
- ▶ Не используйте данный мобильный телефон вне помещения во время грозы. Мы не несем ответственность за возможные повреждения устройства и травмы, которые могут быть получены во время эксплуатации мобильного телефона во время грозы.
- ▶ Не прокалывайте динамик, не вставляйте посторонние предметы в разъемы. Не пытайтесь красить телефон, так как это может повлиять на его функциональность или водонепроницаемость.
- ▶ Работа мобильного телефона может отличаться от описания в данном руководстве и зависит от версии прошивки и конкретных условий Вашего мобильного оператора.
- ▶ EVOLVEO StrongPhone X1 был протестирован на соответствие нормам и регламентам ЕС радиоволн, Wi-Fi и Bluetooth. Вы можете уменьшить воздействие высокочастотного излучения, сократив продолжительность нахождения в зоне электромагнитного излучения, с помощью Bluetooth гарнитуры, сохраняя большее расстояние между Вашим телом и мобильным телефоном.
- ▶ Никогда не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно; любая попытка разобрать телефон может привести к повреждениям, на которые действие гарантии не распространяется.
- ▶ Если телефон был в ремонте в сервисном центре, его устойчивость к пыли и водонепроницаемость могут быть снижены.
- ▶ Производитель, посредники и поставщики не несут ответственности за потерю данных и прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного телефона, вне зависимости от того, чем и как он вызван.

Ремонт и техническое обслуживание можно осуществлять только в авторизованных сервисных центрах EVOLVEO (больше информации на www.evolveo.eu), в противном случае телефон может быть поврежден и гарантия будет недействительна.

Поиск и устранение неисправностей

Телефон не включается

- ▶ Клавиша включения не была нажата достаточно долго
- ▶ Нажмите и удерживайте клавишу «Питание вкл.» не менее 3 секунд (или больше)
- ▶ Низкий уровень заряда аккумулятора
- ▶ Подзарядите аккумулятор
- ▶ Сбой SIM карты
- ▶ Проверьте или замените SIM карту

Телефон не заряжается

- ▶ Неисправен разъем
- ▶ Проверьте контакты, замените кабель или зарядное устройство
- ▶ Слишком низкое напряжение подзарядки
- ▶ Зарядите телефон около получаса, затем отключите зарядное устройство и подключите его снова, зарядите аккумулятор полностью
- ▶ Не подходит зарядное устройство
- ▶ Используйте соответствующее зарядное устройство

Невозможно осуществить вызов

- ▶ Сбой SIM карты
- ▶ Проверьте или замените SIM карту
- ▶ Ошибка набора номера
- ▶ Наберите номер еще раз
- ▶ Израсходованы все доступные средства
- ▶ Свяжитесь с оператором

Частичный отказ вызова

- ▶ Неверный номер
- ▶ Проверьте номер телефона
- ▶ Неверные настройки
- ▶ Проверьте блокировку вызовов

Неверный PIN

- ▶ Вы ввели неверный PIN-код 3 раза
- ▶ Свяжитесь с оператором

Невозможно отправить SMS/MMS

- ▶ Не активирована соответствующая услуга Вашей SIM карты или не указан номер SMS/MMS центра
- ▶ Свяжитесь с оператором и активируйте услугу
- ▶ Или получите верный номер SMS/MMS центра

Сбой автоблокировки

- ▶ Ввод неправильного кода (или если Вы его забыли)
- ▶ Свяжитесь с сервисным центром EVOLVEO

Мобильный телефон продолжает отключаться самостоятельно

- ▶ Низкий уровень заряда батареи
- ▶ Подзарядите батарею
- ▶ Неверные настройки
- ▶ Проверьте, возможно, активирована функция автоматического отключения
- ▶ Случайная ошибка
- ▶ Перезапустите телефон

Телефон не звонит при входящем вызове

- ▶ Уровень громкость установлен на минимум
- ▶ Установите требуемый уровень громкости

Блокировка телефона

- ▶ Восстановление пароля к заводским установкам является *1122*.

Плохая слышимость при вызове

- ▶ Этот телефон является водонепроницаемым, поэтому микрофон защищен водонепроницаемой мембраной, которая предотвращает попадание воды и слегка ослабляет звук от микрофона
- ▶ Мы рекомендуем говорить непосредственно в отверстие для микрофона и говорить немного громче, чем при обычных телефонных звонках

Технические характеристики

- водонепроницаемость (IP67)
- поддержка двух SIM карт
- устойчивость к ударам и вибрации
- фланец с отдельной кнопкой
- экран 2.2"
- экран 240 x 320 пикселей, 262 000 цветов
- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- GPRS class 12
- SMS/MMS/WAP
- полифония/вибровывод
- поддержка microDHC карт
- Bluetooth 3.0
- FM радио
- MP3 проигрыватель
- 2.0 МП камера
- видеозапись
- видеоплеер
- разъем microUSB
- Li-Ion аккумулятор 1 700 mAh

Гарантия не распространяется на:

- ▶ механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации (например, разбитый экран, поврежденный разъем microUSB или выход для наушников)
- ▶ ущерб, вызванный природными причинами, такими, как огонь, вода, статическое электричество, повышенная температура и т.д.
- ▶ ущерб в результате несанкционированного обслуживания
- ▶ преднамеренный ущерб
- ▶ по истечении 6 месяцев емкость батареи может снижаться (гарантия на емкость батареи составляет 6 месяцев)

Утилизация

Символ перечеркнутого контейнера на изделии, в инструкции или на упаковке означает, что в ЕС все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы должны быть помещены в специальные контейнеры после окончания срока их службы. Не выбрасывайте, пожалуйста, эти продукты вместе с обычными бытовыми отходами.

CE 2200

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим, компания Abacus Electric, s.r.o. заявляет, что GSM телефон EVOLVEO StrongPhone X1 (EAN: 8594161335573) соответствует требованиям норм и правил, имеющих отношение к данному типу устройств.

Полный текст Декларации Соответствия доступен на [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.evolveo.eu