

# EVOLVEO

## Detective

DVR Комплект видеонаблюдения с четырьмя камерами



### Характеристика: DVR видеореги­стратор

- Видеокомпрессия: H.264
- Видео система: NTSC / PAL
- Операционная система: Linux
- Видео разъемы: 4 x BNC вход, 2 x BNC выход
- Аудио разъемы: 1 x RCA вход, 1 x RCA выход
- VGA интерфейс: Да
- Разрешение записи NTSC: CIF (352 x 240), HD1 (704 x 240)
- Разрешение записи PAL: CIF (352 x 240), HD1 (704 x 240)
- Запись изображения: отдельная камера / 4 камеры / переменная
- Возможности качества записи : отличное / хорошее / нормальное
- Режимы записи: указанное время / детектор движения / запуск датчиком
- Интерфейс HDD: 1 x SATA HDD
- Воспроизведение поиска: по времени и дате / событию
- Возможность управления движение камеры: да (стандартно поставляемые камеры эту функцию не поддерживают )
- Сетевой интерфейс: RJ45 10/100Mbit/sec
- Сетевые протоколы: TCP / IP, UDP, DHCP, DNNNS, PPPoE
- Доступ через Интернет: доступ в реальном времени через Internet Explorer
- Резервное копирование: AVI файлы через USB flash / USB внешний диск / USB CD / DVD и сеть
- Воспроизведение: Нормальная скорость / быстро / быстро назад / кадр за кадром
- Запись по истечении заданного отрезка времени: 15/30/45/60 мин
- Пульт дистанционного управления: Да (входит в комплект)
- Мышь: Да (входит в комплект)
- Питание: DC12V/3A

### Характеристика: Камеры

- Датчик записи: 1/4 „SONY SUPER HAD CCD
- Разрешение: PAL 500 (H) x 582 (V) NTSC 510 (H) x 492 (V)
- Видео выход: 1,0 Vp-p75Ohm
- Отношение сигнал / шум : более 48 дБ

### Описание продукта

Detective S4C является DVR системой для видеонаблюдения и записи с 4 камер и оснащен слотом для SATA жесткого диска. Позволяет просматривать мониторинг с 4 камер через VGA выход на Вашем мониторе или через LAN выход и интернет на удаленных ПК, КПК, мобильных телефонах и т.д. Запись изображения можно осуществлять непрерывно или в случае обнаружения движения. Камеры также подходят для использования снаружи и ИК подсветки позволяют ночное видение на расстоянии до 15 метров. Пакет включает в себя все необходимые кабели длиной 18,3 м для каждой из четырех камер. Установить и управлять системой легко благодаря локализованному OSD меню. Предназначено для защиты и надзора в домах, офисах, магазинах, производственных площадях и в других местах.

Детектив поставляется с 4-х камер с 1/4 Sony Super HAD CCD чипом и с функцией ночного видения для внутреннего и наружного использования. Запись осуществляется на HDD (не входит в комплект) со сжатием H.264. Устройство позволяет отправлять электронную почту при обнаружении движения любой подключенной камеры. Благодаря LAN подключению у вас есть доступ к камерам через Интернет на любом ПК, КПК, планшете, мобильном телефоне и т.д. Доступ защищен паролем.

Это устройство обнаруживает потерю сигнала от видео входа, например при повреждении камеры. В этом случае вы получите предупреждение по электронной почте. Вы можете установить непрерывную запись изображения или запись условную обнаружением движения. Наглядное OSD меню доступно на русском, чешском, английском польском, венгерском и других языках.

### Состав пакета

Составом пакета является пульт дистанционного управления и мышь для удобного управления на вашем мониторе.

- Гамма характеристика: 0,45
- Скорость затвора: 1/50-1/100000 сек
- Инфракрасный диапазон ночного видения: от 10 до 15 метров
- Питание: 12 В постоянного тока, 220 МА